

RADIOTHERM 1006 và phụ kiện





Máy điều trị vi sóng an toàn và hiệu quả

RADIOTHERM® 1006 cung cấp cho bạn một thiết bị trị liệu vi sóng mạnh mẽ với một hồ sơ đáng tin cậy đã được chứng minh trong thực hành hàng ngày trong nhiều năm. Đây là lý do tại sao đơn vị này đã trở thành một thiết bị trị liệu tiêu chuẩn cho các bác sĩ và vật lý trị liệu.

Năng lượng vi sóng được truyền đến mô với sự trợ giúp của bộ tản nhiệt và sau đó được chuyển thành nhiệt. Tùy thuộc vào phác đồ điều trị, người dùng có thể chọn giữa các loại đầu phát khác nhau: diện tích lớn, kích thước trung bình hoặc điểm. Một cánh tay xoay có thể điều chỉnh tự do được cung cấp để tập trung bộ tản nhiệt vào bất kỳ phần cơ thể nào cần điều trị.

Tất cả các yếu tố cần thiết để vận hành thiết bị được sắp xếp trên màn hình theo cách đơn giản, trực quan. Công suất đầu ra được biểu thị thông qua màn hình kỹ thuật số, tương ứng. Thời gian điều trị được đặt kỹ thuật số bằng các nút (giá trị trong khoảng từ 1 đến 20 phút). Sau khi kết thúc phiên điều trị, nguồn sẽ tự động tắt và tín hiệu quang và âm cho biết việc điều trị đã kết thúc.

Công suất đầu ra HF	200/ 600 W (CW/ xung)
Tần số làm việc	2,45 GHz ±50 MHz
Thời gian điều trị	0 - 20 phút (mỗi bước 1 phút)
Nguồn cấp	115/ 230 V, 50/ 60 Hz
Công suất	690 VA
Lớp/mức độ bảo vệ.	I/ BF (IEC 601-1)
Lớp thiết bị	IIa MPG
Kích thước	420 x 970 x 405 mm (B x H x T)
Trọng lượng	43 kg
Thời gian bảo hành	24 tháng

Tùy thuộc vào sửa đổi kỹ thuật mà không cần thông báo trước.

Phụ kiện

	Part-No.	Danh mục chi tiết	Công dụng	Ứng dụng	Chú thích
	011-0-0011	Đầu phát hình nôi	RADIOTHERM 806 + 906 + 1006	Lắp vào dây nôi	Dùng cho máy 200W
	45-39-359 EH729 011-0-0012	Đầu phát hình tròn, đường kính 160 mm	RADIOTHERM 806 + 906 + 1006	Lắp vào dây nôi	Dùng cho máy 200W
	45-39-367 EH729 011-0-0009	Đầu phát hình chữ nhật Dài 410 mm, Rộng 125 mm	RADIOTHERM 806 + 906 + 1006	Lắp vào dây nôi	Dùng cho máy 200W
	011-0-0008	Đầu phát điểm	RADIOTHERM 806 + 906 + 1006	Lắp vào dây nôi	Dùng cho máy 25 W
	45-39-342 EH729	Cáp nối	RADIOTHERM 806 + 906 + 1006	Nối vào máy: bắt ren Nối vào đầu phát: bằng khóa	
	45-39-383 EH729	Bảo vệ mắt	Sử dụng khi chiếu xạ mặt		
	45-39-391 EH729	Đèn dò sóng	Kiểm tra chức năng máy		